



Advitronics Telecom B.V.  
Postbus 11, 5360 AA Grave  
Industriestraat 2, 5361 EA Grave  
T: +31 (0) 486 47 62 63  
F: +31 (0) 486 47 65 40  
[info@advitronics.nl](mailto:info@advitronics.nl)  
[www.advitronics.nl](http://www.advitronics.nl)

INFORMATIEBROCHURE OVER:

## **De AD-2**

UNIVERSELE ALARMKIEZER

# De AD-2 AlarmKiezer

## *Functie van de AD-2 AlarmKiezer*

Het automatisch doorgeven van (alarm-)meldingen via het openbare telefoonnet.

## *Toepassing*

De AD-2 kiezer is naast de traditionele toepassing als alarmkiezer bij beveiliging, ook zeer geschikt voor het automatisch melden van technische storingen of het oproepen van personen middels een Tekstmelding.

## *Werking*

Na het actief worden van ingang 1 of 2, kiest de AD-2 één telefoonnummer om een vrij-ingesproken tekstboodschap af te geven. Het is mogelijk om per ingang een verschillend nummer te laten bellen. Na het beantwoorden van de oproep kan deze persoon de melding afmelden door het ingeven van een afmeldcode. Wordt deze code niet ontvangen dan zal de kiezer na de ingestelde herhaaltijd het geprogrammeerde nummer weer gaan kiezen. Dit blijft deze doen totdat de afmeldcode is ontvangen.

## *Protocollen*

De melding kan op verschillende manieren gedaan worden (protocollen):

- **Tekst**  
Deze tekst, welke vrij-inspreekbare is per ingang, wordt afgegeven als een oproep wordt beantwoord. De totale lengte van deze tekst is 30 seconden.

## *Ingangen*

De AD-2 heeft 2 ingangen. Deze ingangen kunnen als N.O. (normally open) of als N.C. (normally closed) worden geconfigureerd.

## *Telefoonnummer*

Per ingang is één telefoonnummer programmeerbaar.  
Dit nummer kan bestaan uit 16 cijfers.

## *Technische gegevens*

Ingangen	: normally open, normally closed
Verbruik	: 35mA / 230 VAC
Behuizing	: BOPLA RCP200 (IP 40)
Telefoonaansluiting	: Met voorkeurschakeling
Uitgangen	: 3, maximaal schakelvermogen: 220V / 10A
Aansluitingen	: 2 ingangen + Common
	: Adapter
	: RJ11 t.b.v. programmering met enkelvoudig telefoontoestel
	: RJ11 t.b.v. analoge telefoonlijn

## *Behuizing*

De alarmkiezer wordt geleverd in een kunststof behuizing, waarvan de deksel in twee delen te verwijderen is. Na het verwijderen van het kleinste deel zijn de aansluitingen bereikbaar voor het aansluiten van de Alarmkiezer.

Het programmeren geschiedt d.m.v. een enkelvoudige analoge telefoontoestel. Na het programmeren kan het telefoontoestel verwijderd worden. De gegevens worden opgeslagen in een EEPROM-geheugen. Bij spanningsuitval blijven alle gegevens bewaard.

## *Garantie*

ADVITRONICS TELECOM B.V. heeft een eigen service-organisatie die zorg draagt voor de service van de door ons geleverde producten. Op de AD-2 geldt een garantietermijn van 2 jaar na aankoop.

## *Artikelnummers*

**30072020**      **AD-2**      Alarmkiezer met 2 ingangen, geleverd in kunststof kast, inclusief netspanning adapter